

Checklist non exhaustive à destination des nouveaux collectionneurs désirant se lancer dans la restauration d'un ancien jukebox AMI .

Modèles : 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 et suivants 2xxx et 33xx (checklist pouvant aussi servir de base à d'autres modèles).

Autres marques : silvervox (Italie) et Lyric des années 60 (Allemagne).

Éléments	Pièces à vérifier	Quantité	Prix moyen €	Remarques
Moteur du carrousel / <i>Record changer motor</i>	Charbons / <i>carousel motor brushes</i>	1 jeu de 2	15-20	Nettoyer la poussière de charbon et changer la graisse
Moteur platine de lecture / <i>Turntable motor</i>	Silent-blocs / <i>TT motor Mounts &amp; grommets</i>	2 jeux de 2	10	Perte d'élasticité dans le temps
Platine de lecture / <i>Turntable</i>	Courroie / <i>turntable belt</i>	1	5	A changer si craquelures
	Engrenage / <i>TT drive gear with shaft</i>	1	100	Vérifier l'état des dents
	Poulie conversion 50 Hz / <i>Conversion Pulley 50Hz</i>	1	28	Plusieurs types et dimensions
	Câble du balai de la Cobra / <i>Wire cable for needle brushe</i>	1	8	
	Ressort du bras de lecture / <i>Tonearm spring</i>	1	7	
Réseau 117v	Câbles de distribution 2 fils	10-15 m plus prises US	20-30	Vérifier la qualité de l'isolant des fils
	Silent-blocs BOX ballasts / <i>Lighting box grommets</i>	1 jeu de 4	10	Perte d'élasticité dans le temps
	Ballast des tubes Fluo / <i>ballast</i>	3 à 4	23 € pièce	Vérifier l'absence de grésillement-vibration
Protection / sécurité	Fusibles et ampoules / <i>Fuses, lamps</i>	n	1 € pièce	Vérifier la valeur des fusibles et la mise à la masse des parties métalliques
Equipements son	Amplificateur condensateurs / <i>amplifier, capacitors</i>	1	50	Changer les condensateurs polarisés (chimiques) et non polarisés (liaison)
	Tubes amplificateur / <i>Amplifier tubes, waves</i>	n	15-45 pièce	Test au lampemètre
	Tête de lecture, saphir / <i>cartridge, needle</i>	1	90-130	Tête COBRA 45 T.
	Haut-parleurs / <i>speakers</i>	n	20-120 pièce	Si changement, respecter l'impédance 8 et/ou 16 Ω