



## Checklist des pièces d'usure d'un nouveau jukebox à restaurer **AMI du H au Continental**

Checklist non exhaustive à destination des nouveaux collectionneurs désirant se lancer dans la restauration d'un ancien jukebox AMI .

Modèles : H I J K et Continental (checklist pouvant aussi servir de base à d'autres marques et modèles).

Éléments	Pièces à vérifier	Quantité	Prix moyen €	Remarques
Moteur panier à disques/Magazine motor	Charbons / brushes	1 jeu de 2	15-20	Nettoyer la poussière de charbon et changer la graisse
Moteur de la pince / Gripper motor	Charbons / brushes	1 jeu de 2	15-20	
Moteur platine de lecture/Turntable motor	Silentt blocs / TT motor Grommets	1 jeu de 3	7	Perte d'élasticité dans le temps
Panier à disques / Record magazine	Courroie / Magazine belt	1	35	Vérifier l'absence de craquelure
Platine de lecture / Turntable	Poulie complète / Idler wheel	1	30-35	La platine doit tourner difficilement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
	Caoutchouc poulie/ Idler wheel rubber	1	8	Moins cher que la poulie complète
	Ressort poulie / Idler wheel spring	1	3	Assure un bon contact/frottement de la poulie contre l'intérieur de la platine
	Ressort axe moteur / conversion spring 60 →50 hz	1	3	Adaptation du nb de tours/mn / 45 rpm
Système marche/arrêt / scan control, Cut-off SW	Bague caoutchouc /Rubber sleeve	1	4	modèles H et I, et certains J et K Bague montée sur l'axe du compteur de popularité
	Courroie / belt for scan control cut-off	1	7	Continental et certains J et K
Réseau 117v	Câbles de distribution 2 fils	10-15 m plus prises US	20-30	Vérifier la qualité de l'isolant des fils
	Ballast des tubes Fluo	3	23 € pièce	Vérifier l'absence de grésillement-vibration
Protection / sécurité	Fusibles et ampoules	n	1 € pièce	Vérifier la valeur des fusibles et la mise à la masse des parties métalliques
Equipements son	Amplificateur / amplifier	1	50	Changer les condensateurs polarisés (chimiques) et non polarisés (liaison)
	Tête de lecture, saphir / cartridge , needle	1	15-70	
	Haut-parleurs / speakers	2-3	20-120 pièce	Si changement, respecter l'impédance 8 et/ou 16 Ω