

Checklist non exhaustive à destination des nouveaux collectionneurs désirant se lancer dans la restauration d'un ancien jukebox Rock-Ola :

Modèles : du 1448 au tempo, Empress, Regis, Princess ...etc (checklist pouvant s'appliquer à d'autres modèles et marques)

Éléments	Pièces à vérifier	Quantité	Prix moyen €	Remarques
Moteur panier à disques/ <i>Magazine motor</i>	Charbons / <i>brushes</i>	1 jeu de 2	15-20	Nettoyer la poussière de charbon et changer la graisse
Moteur de la pince / <i>Gripper motor</i>	Charbons / <i>brushes</i>	1 jeu de 2	15-20	
Moteur platine de lecture/ <i>Turntable motor</i>	Silentt blocs / TT motor <i>Grommets</i>	1 jeu de 3	7	Perte d'élasticité dans le temps
Bras de lecture / <i>Tonearm</i>	Caoutchouc anti-vibrations / <u>Tonearm grommets</u>	1 jeu de 2	5	Perte d'élasticité dans le temps
Panier à disques / <i>Record magazine</i>	Courroie / <i>Magazine belt</i> à partir du Tempo 1468	1	35	Vérifier l'absence de craquelure
	Ressorts de maintien/ <i>Record keeper spring av. Tempo 1</i>	1 jeu de 25 ou 30	45 ou 54	Modèles 1436 à 1568 100 et/ou 120 sél.
Platine de lecture / <i>Turntable</i>	Poulie complète / <i>Idler wheel</i>	1	30-35	La platine doit tourner difficilement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
	Caoutchouc poulie/ <i>Idler wheel rubber</i>	1	8	Moins cher que la poulie complète
	Ressort poulie / <i>Idler wheel spring</i>	1	3	Assure un bon contact/frottement de la poulie contre l'intérieur de la platine
	Ressort axe moteur / <i>conversion spring 60 →50 hz</i>	1	3	Adaptation du nb de tours/mn / 45 rpm
	Courroie / <i>belt for scan control cut-off</i>	1	7	Continental et certains J et K
Réseau 117v	Câbles de distribution 2 fils	10-15 m plus prises US	20-30	Vérifier la qualité de l'isolant des fils
	Ballast des tubes Fluo	3	23 € pièce	Vérifier l'absence de grésillement-vibration
Protection / sécurité	Fusibles et ampoules	n	1 € pièce	Vérifier la valeur des fusibles et la mise à la masse des parties métalliques
Equipements son	Amplificateur / <i>amplifier</i>	1	50	Changer les condensateurs polarisés (chimiques) et non polarisés (liaison)
	Tête de lecture, saphir / <i>cartridge , needle</i>	1	15-70	
	Haut-parleurs / <i>speakers</i>	2-3	20-120 pièce	Si changement, respecter l'impédance 8 et/ou 16 Ω